

Secvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA50010



- Ermöglicht das drahtlose Schalten von Verbrauchern (z. B. Licht) im Alarmfall
- Beliebig viele Steckdosen können auf 32 Funkgruppen verteilt werden
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Schuko-Stecker
- Integrierte Status-LED

Sicherheit durch gezielte Lichtsteuerung

Integriert in die Secvest Funkalarmanlage reagiert diese Funk-Steckdose auf den jeweiligen Status der Alarmanlage. So können Sie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation durchführen und für Außenstehende den Eindruck erwecken, dass jemand zu Hause ist. Eine weitere Funktion ist die gezielte Steuerung von Licht im Alarmfall. Gerade diese Funktion kann bei Alarm mehr Sicherheit bieten und einen potenziellen Eindringling in die Flucht schlagen.

Es können beliebig viele der manuell schaltbaren Secvest Funk-Steckdosen, auf 32 individuelle Funkgruppen verteilt, in die Alarmanlage eingebunden werden. Diese können sogar nach individuellen Zeitplänen geschaltet werden.

Secvest Funk-Steckdose

Art.-Nr. FUHA50010

Technische Daten

Anschlüsse	Schukostecker am Gerät (Typ: EF); Schukodose am Gerät (Typ: F)
Anzeige	Status-LED
Breite	60mm
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868MHz
Gehäusematerial	PBT, ABS, PC
Höhe	42mm
Leistungsaufnahme	1,2W
Leistungsaufnahme Standby	0,5W
Länge	114mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m

Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Modulation	FM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,148kg
Schaltleistung	2300W
Schutzart IP	20
Spannungsversorgung AC	230V
Sprache Anleitung	DE, IT, NL, RU, ES, SE
Umweltklasse	II