ABUS Security-Center

Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FUAT50010

- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Sabotageüberwachung

Schnelle und unauffällige Hilfe bei Überfällen
Der Secvest Funk-Überfalltaster ist ein Melder der Secvest Funkalarmanlage. Per Knopfdruck lässt sich über ihn einfach und diskret ein Überfallalarm auslösen, um im Ernstfall schnell Hilfe zu verständigen. Dieser Hilferuf funktioniert auch, wenn die Alarmzentrale nicht scharf geschaltet ist.

Lauter Alarm oder stille Hilfe
Sie können selbst bestimmen, ob der Alarm lokal und laut ausgelöst werden soll oder ob Einsatzkräfte still informiert werden sollen. Optimale Einsatzorte des Funk-Überfalltasters sind Schlafräume und Eingangsbereiche sowie die Tischkante unterhalb eines Ladentisches.

Überreicht durch: openSecure GbR · Theaterstr. 98–102 · 52062 Aachen
© 2017 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Secvest Funk-Überfalltaster

Art.-Nr. FUAT50010

Technische Daten

Batterietyp	Lithiumbatterie - CR2477R
Breite	85mm
Funkalarm-Bandbreite	Schmalband
Funkfrequenz	868,6625MHz
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85mm
Länge	52mm
Max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	50°C

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Umweltklasse	II

openSECURE
Aachener Sicherheitspartner

Überreicht durch: openSecure GbR · Theaterstr. 98–102 · 52062 Aachen

© 2017 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.